Manual paso a paso: de Woxter Zielo Tab 100 Placa auxiliar con conectores: usb, jack, hdmi y alimentación.

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €

Estación de soldadura digital doble, Baku 601D SMD

58,73 €

Bobina de estaño de 0.6mm 60%, 40%

8,71 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Malla desoldadora de estaño para electrónica, CP-2515

3,89 €

Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

Paso 1 - Woxter Zielo Tab 100

Características Woxter Zielo Tab 100

Pantalla IPS 10.1 pulgadas HD
Procesador cuatro núcleos a 1.2GHz
1GB RAM
8GB almacenamiento interno + ranura para microSD
Cámara trasera 2MP / Frontal Webcam
WiFi, 3G, GPS, Bluetooth 4.0
Soporte DualSIM
Android 4.2.2 Jelly Bean
245.8×175.1×10.1 mm
585 gramos

Antes de comenzar asegúrese que la tablet está apagada.

Paso 2 - Apertura

Retire la tapa de plástico que cubre los lectores de tarjetas en la parte superior.

Retire los 3 tornillos Phillips que sujetan la tapa trasera.



Paso 3 - Tapa trasera

Desensamble la tapa trasera por todo el contorno con la herramienta de apertura.



Paso 4

Al separar la tapa trasera es posible que los altavoces salgan adheridos a ella; si es el caso, despéguelos para separar la tapa.





Paso 5 - Batería

Desconecte el flex de datos del LCD, accionando la pestaña del conector y tirando del cable suavemente. A continuación despegue el flex de la batería, sujeto por cinta adhesiva.













Paso 6

Retire el adhesivo que cubre el conector de la batería.

Desconecte la batería de la placa base.









Paso 7 - Placa auxiliar

Desconecte el flex en el extremo de la placa base, accionando la pestaña del conector y tirando del cable suavemente.







Paso 8

Retire los 2 tornillos Phillips que sujetan la placa auxiliar a la carcasa.





Paso 9

Finalmente, desuelde cada un de los 3 cables individualmente, en el extremo de la placa base.

Para ello, aplique calor con la punta del soldador al estaño mientras tira suavemente del cable.