



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Note Edge Lector de tarjetas SIM y microSD

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta metálica de apertura para desmontar smartphones

2,94 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Samsung Galaxy Note Edge

Características:

Dimensiones: 151,3 x 82,4 X 8,3 mm.

Peso: 174 gramos.

Pantalla: Super AMOLED de 5.6 pulgadas. Quad HD (2.560 x 1.600).

Memoria: 32 / 64 GB (microSD hasta 128 GB). RAM: 3GB.

Procesador: Qualcomm Snapdragon 805 2.7 GHz 4 núcleos. GPU Adreno 440.

Cámara delantera: 3.7 MP, 1440p@30fps.

Cámara trasera: 16 MP, 3456 x 4608 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash.

Batería: 3000 mAh.

Sistema operativo: Android 4.4



Paso 2 - Retirar Stylus

Antes de empezar retiraremos el stylus.



Paso 3 - Retirar carcasa trasera

Ayudándonos de una herramienta plástica de apertura, desengancharemos la carcasa de las muescas que la sujetan.

No debemos olvidarnos de retirar las tarjetas SIM y SD antes de seguir desmontando.





Paso 4 - Retirar batería

Con la herramienta de apertura haremos palanca en la parte inferior de la batería para desencajarla y así poder retirarla.





Paso 5 - Retirar carcasa intermedia

Para sacar la carcasa intermedia, primero tendremos que retirar los 15 tornillos Phillips (PH#0) que la sujetan. Tras retirar los tornillos, con la ayuda de una púa u otra herramienta de apertura, iremos desenganchando la carcasa de las muescas que la sujetan.





Paso 6 - Lectores de tarjetas SIM y micro SD

Para terminar, desconectaremos el módulo y lo despegaremos de la placa base.



