Manual paso a paso: de Huawei P10 Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €

Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Pantalla completa IPS LCD negra Huawei P10 (VTR-L09)

15,01 €

Pantalla completa IPS LCD negra con marco Huawei P10, VTR-L09

22,98 €

Pantalla completa IPS LCD blanca Huawei P10 (VTR-L09)

14,86 €

Paso 1 - Tornillos

Extraemos los dos tornillos Pentalobe (TS1) que se encuentran en la parte inferior del teléfono.

Paso 2 - Bandeja de tarjetas

Retiraremos también la bandeja de las tarjetas.

Paso 3 - Carcasa trasera

Desenganchamos la carcasa trasera por todos los bordes del teléfono, y desconectaremos el flex de los botones laterales.

Paso 4 - Blindajes

Retiramos los los 3 tornillos Phillips (PH#00) para poder retirar los blindajes.



Paso 5 - Componentes

Desconectamos y retiramos las cámaras, y desconectaremos también el flex de la pantalla, el flex de interconexión, la batería y el cable coaxial.

Paso 6 - Placa base

Extraemos los 3 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y ya la podremos retirar.



Paso 7 - Sensor de proximidad y auricular

Extraemos el sensor de proximidad y el auricular.

Paso 8 - Blindaje

Extraemos los 3 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje.



Paso 9 - Componentes

Desconectamos los componentes que estén conectados a la placa auxiliar, y retiramos el conector de audio.

Paso 10 - Placa auxiliar, vibrador y módulo de altavoz

Extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa auxiliar y ya podemos retirar la placa, despegamos el vibrador, y también el módulo de altavoz.

Paso 11 - Pantalla completa

Por último, retiramos el cable coaxial y la batería, y ya podemos empezar a colocar todo lo que hemos retirado de aquí en el nuevo chasis.