



# NadiemellaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

## Manual paso a paso: de Lenovo Yoga Book Placa de antena Wifi

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

### Paso 1 - Aplicamos calor

Para empezar debemos aplicar calor a los bordes del teclado para despegarlo.





## Paso 2 - Teclado

Ayudándonos de una ventosa y de una herramienta muy fina, vamos despegando todos los bordes, seguramente a medida que vayamos despegando la pantalla tendremos que volver al primer paso, y volver a aplicarle calor a los bordes del teclado, así nos aseguraremos que no se rompa el teclado, ya que es de cristal y puede romperse con facilidad.







### Paso 3 - Placa de antena Wifi

Extraemos los 6 tornillos Phillips (PH#00) que sujeta el módulo con las antenas, lo retiramos, y tendremos que desconectar el cable coaxial y quitar el tornillo que sujeta la placa que vamos a remplazar, también es Phillips (PH#00).



