



## Manual paso a paso: de Oppo R9 Plus Pulsador de encendido

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

### Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Para poder retirar la carcasa, primero retiraremos los dos tornillos Torx T4 que la sujetan y después sacamos la bandeja SIM/SD.





## Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Para separar la carcasa del chasis haremos palanca con una herramienta plana entre esta y el marco.



### Paso 3 - Retirar placa base

Retiramos los nueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa y después desconectamos los componentes. Ahora ya podemos desenganchar la placa base del chasis.





#### Paso 4 - Pulsador de encendido

Para terminar, retiramos la batería para poder despegar el flex del pulsador de encendido.

Para ver como despegar la batería, consultar la guía de la misma.

